











## Wireless Security Alarm-Set TX-104

### Empfänger mit 2 Sensoren zur Bewegungserkennung



-  Kabellose Übertragung / Wireless Transmission
-  Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden / Trigger Time Sensor 0.5 seconds
-  Erweiterbar bis zu 5 Sensoren / Expandable up to 5 Sensors
-  Einstellbare Bewegungserfassung / Adjustable Motion Detection
-  Alarm mit Ton / Sound Alarm
-  Erfassungswinkel 70° / Detection Angle 70°
-  Vibrationsalarm / Vibration Alarm
-  Alarm mit LED-Licht / LED Light Alarm
-  Sensor-Schutzklasse IP66 / Sensor Protection Class IP66
-  Batteriebetrieb / Powered by Batteries

- Kabellose Übertragungsbereich bis zu 100m zwischen Empfänger & Sensor
- Sehr kurze Sensor-Auslösezeit 0,5 Sekunden
- Erweiterbar bis zu 5 Sensoren mit einem Empfänger
- Einstellbare Sensor-Bewegungserfassung bis zu 12m
- 70° Erfassungswinkel des Sensors
- 3 Alarmmethoden: Vibration, Ton, LED-Licht
- Sensor Schutzklasse IP66 (staubdicht & wassergeschützt)
- Empfänger mit Gürtelhalter
- Montagebügel um 180° drehbar
- Batteriebetrieb\* (\*nicht enthalten)
- Funktionale & einfache Bedienung

#### Technische Spezifikationen:

- Stromverbrauch Sensor  $\leq 2\text{mA} / 4,5\text{V}$
- PIR-Reichweite Sensor  $\sim 12\text{m}$ , Winkel  $70^\circ$ , Auslösezeit 0,5 Sek.
- Signalstärke Sensor  $\leq 10\text{mW}$
- Schutzklasse Sensor IP66
- Stromversorgung Sensor: 3x AAA Batterien\* (\*nicht enthalten)
- Batteriebensdauer Sensor  $\sim 400$  Stunden ( $\sim 16$  Tage)
- Standby-Zeit Sensor  $\sim 6$  Monate (wenn nichts ausgelöst wird)
- Stromverbrauch Empfänger  $\leq 8\text{mA} / 4,5\text{V}$
- Stromversorgung Empfänger: 3x AAA Batterien\* (\*nicht enthalten)
- Batteriebensdauer Empfänger  $\sim 100$  Stunden ( $\sim 4$  Tage)
- Empfängeralarm: Vibration oder Ton 15 Sek. oder LED-Licht
- Übertragungsfrequenz: 433MHz kabellos
- Betriebstemperatur:  $-20^\circ$  bis zu  $+60^\circ\text{C}$
- Sensor: 132g / (L) 14 x (B) 10 x (H) 4cm
- Empfänger: 82g / (L) 8 x (B) 5,5 x (H) 4cm

#### Verpackungsinhalt:

- Kabelloses Security Alarm Set TX-104 (1 Empfänger & 2 Sensoren)
- 2 Montagebügel
- Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4750

